


OPIS WYKONANIA

Jako uziom wykonać uziom fundamentowy w postaci bednarki FeZn 30x4 ułożonej w stopie fundamentowejna etapie budowy fundamentów wykorzystać do tego celu zbrojenie fundamentu przez ułożenie wzdłuż zbrojenia i połączenia z nim bednarki o wym. j / w.
W miejscach połączenia instalacji odgromowej z uziomami wyprowadzić przyłączone do otoku lub zbrojenia wypusty z bednarki FeZn30x4.
Przewody odprowadzające,wykonać drutem stalowym FeZn fi 8mm.
Poszycie dachówka ceramiczna wykonać zwody poziome i pozostałe zwody oraz przewody odprowadzajace wykonać drutem FeZnfi 8mm w rurze osłonowejlub wykorzystać filary nośne hali.
Wszystkie kominny i wystające metalowe elementy instalacji wodnej, deszczowej i wentylacyjnej przyłączyć przy użyciu mostków z drutu FeZn fi 8mm. Do uziomu należy pdłączyć elementy instalacji wyrównawczej pochodzące od przyłączy wodnych, gazowych i przyłącza elektroenergetycznego.

INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-IEC 61024-1.




| | |
|---|---|
| BIURO ARCHITEKTONICZNE MGR INŻ. ARCH. MONIKA STUKAN 76-230 POTĘCINO, UL. OGRODOWA 7 | NR RYSUNKU: E06 |
| PROJEKT KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Adres inwestycji : ul. Marusarzówny, 84-300 Lębork dz. nr 153/35,153/36 i 153/21 obr. 11 Lębork INWESTOR: GMINA MIEJSKA LĘBORK UL. ARMII KRAJOWEJ 14 84-300 LĘBORK | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| NAZWA RYSUNKU: PLAN INST.OGROMOWEJ | SKALA: 1:50 DATA: 12/2015 |
| PROJEKTOWAŁA: inż. Jerzy Kubacki — UPR. W SPEC. inst.sieci,instalacji i urządzeń elektr: BK.IIF.7342 /324/98 | PODPIS: |
| SPRAWDZIŁ: inż. Krystyna Majewska — UPR. W SPEC. inst.sieci,instalacji i urządzeń elektr: POM /150/ POOE /06 | PODPIS: |